

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN: MINI CONSOLA 8 TECLAS CON ANTENA EXTERNA.
MODELO: ST-4008



DESCRIPCIÓN:

La mini consola de llamado ST-4008 agrupa 8 teclas de llamado en una consola compacta, lo que brinda la posibilidad de concentrar varios llamados en un solo equipo compacto.

Permite generar llamados a diferentes receptores Syscall desde una sola ubicación o diferentes tipos de llamados gracias a sus 2 versiones:

- 1) 8 llamados independientes del tipo CALL.
- 2) 4 llamados de 2 funciones CALL + CLEAR.

También permite el encendido (ON) y apagado (OFF) de Balizas y/o Sirenas de Alerta con un alcance aproximado de hasta 200 metros al aire libre* gracias a su antena externa.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño simple y compacto.
- Dos modelos:
 - o ST-4008: Alimentación por 2 pilas AA.
 - o ST-4008A: Alimentación por fuente de poder 12VDC 1A y con entradas de contacto seco (Sólo compatible con el modo de 4 llamados de 2 funciones CALL + CLEAR (1+5 / 2+6 / 3+7 y 4+8).
- Antena Externa para mejorar emisión de señal con alcance de señal de hasta 200 metros al aire libre*.
- Base de fijación permite dejar botón fijo en una posición o llevarlo consigo.
- Alimentación con 2 pilas tipos AA con alerta de batería baja (30%) mediante luz LED señalizador, ó con adaptador de corriente en lugares donde se requiera funcionamiento continuo.
- Entrada de contacto seco para teclas 1, 2, 5 y 6 permite su integración con sistemas externos como maquinaria y alarmas (**SÓLO EN VERSIÓN ST-4008A**).
- Compatible con todos los receptores Syscall.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Mini consola de 8 funciones con Antena Externa.
Dimensiones	113mm. ancho x 89mm. Largo x 28mm. Alto.
Color	Azul Marino (Navy).
Peso	120gr.
Materialidad	Cubierta PCV con cuerpo de PC-ABS
Frecuencia	FSK 433,42 MHz.
Tipo de Antena	Externa tipo externa Helicoidal.
Alcance de señal	Hasta 200 metros al aire libre*.
Alimentación	ST-4008: 2 Pilas AA Alcalinas ST-4008A: Adaptador de corriente 220VCA/12VCD 1A.
Duración de las pilas	30000 Pulsaciones **
País de Fabricación	Corea del Sur.

* Alcance indicado considera como receptor las pantallas serie SRA. La señal se puede ver disminuida por materiales y topología de construcción. Señal ampliable con antenas repetidoras Syscall.

** La duración de la pila puede variar dependiendo del tipo y marca de pila utilizada. Se recomienda reemplazarlas pilas en cuanto se tenga la alerta de pila baja y retirarlas si el equipo no será utilizado o será almacenado en un periodo largo para evitar daños por filtraciones de pilas dañadas.